

Datenblatt

Empfänger f Funkfernbedienung MIDI–System T60

Artikelnummer: HZBXXX600310 / 4 Ausgänge

HZBXXX600312 / 8 Ausgänge

Das System T 60 empfehlen wir für mobile Anwendungen, für die keine typengeprüfte Stopp-Funktion erforderlich ist wie bei Winschen, Heckkränen, Forstmaschinen usw. Dank der vielen integrierten Funktionen bietet, das System T60 eine hohe Flexibilität. Der Sender ist sowohl mit einem festen individuellen Code zur Steuerung von Objekten mit begrenzter Zugangsberechtigung als auch mit einstellbaren Codes für allgemeine Objekte programmiert, die von mehreren Personen gesteuert werden. Das System T60 sendet auf den Frequenzen 433,92 MHz oder 869,85MHz



Empfänger Standard T60	
Anwendungsbereiche:	Türen, Einganstüren, Tore, Winden, Pumpen, Brecher, Beleuchtung, Hebezeuge, Förderbänder, Hydraulik u.a.
Frequenz:	ASL-Empfänger: 433,92 MHz ASM-Empfänger: 869,85 MHz
Mod. -Typ:	FSK
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	ASL-Empfänger: 59.049 und Fest Code 16.777.216 (optional) (System 460; 6.561) ASM-Empfänger: Fest Code 16.777.216 (optional)
Relaisausgang:	ASL-Empfänger: 1- 4 Relaisausgang; 10 Code / Relais 6, 8 Relaisausgang; 5 Code / Relais ASM-Empfänger: 4 Relaisausgang; 10 Code / Relais 8 Relaisausgang; 5 Code / Relais ASL- und ASM-Empfänger: Programmiermöglichkeiten; Momentan / Wechselfunktion für alle Relais und gegenseitige Verriegelungen
Funktyp:	Doppelsuper
Empfindlichkeit:	-100 dBm oder besser bei 12 dB Sinad
Antenne:	Extern
Spannungsversorgung:	12-24V AC / DC, 230V AC, 48V AC, 115V AC
Stromaufnahme:	ASL-Empfänger: 12V DC; 50-200 mA 24V DC; 25-100 mA 24V AC; 20-80 mA 230V AC; 14-18 mA 48V AC; 68-86 mA 115V AC; 28-36 mA ASM-Empfänger: 12V DC; 50-300 mA 24V AC; 20-120 mA 24V DC; 25-150 mA 230V AC; 10-25 mA
Temperatur:	-30° bis +70° C
Maße:	1-4 Relais; 120 x 133 x 45 mm 6, 8 Relais; 125 x 175 x 75 mm
Gehäuseschutzart:	IP 65